

# POWER 3000SE Series

純後級分區擴大機



## SE系列 環控擴大機

5G環控數位時代來臨！

請指名 **AVES** SE系列數位擴大機，未來不必換機，即可立刻連結網路環境控制系統，讓您的廣播、背景音樂播放永遠保持最佳狀態。

### 產品特色

· 雙重保護機制 ·

1. 過溫度保護裝置
2. 輸出短路保護裝置

· 可與綜合擴大機並聯應用

AVES POWER 3000SE Series(純後擴大機)可無限與POWER 3000SE(綜合擴大機)並聯使用，依不同聲學空間需求靈活搭配可無限擴充使用。

· 標配遠端控制介面

可遠端控制開關機，使您使用更方便。

· 台灣製造投保產險

本機為台灣製造，擴大機皆投保一千萬產品責任險，讓您使用更安心。

**AVES**

# POWER 3000SE Series

純後級分區擴大機

面  
板



背  
板



## 規格說明

### 一般規格

電源	100~240V / 50~60Hz (轉換效率82%)
尺寸 (mm)	W : 430mm H : 88mm D : 338mm
面板	高級髮絲紋加厚鋁合金面板
面板厚度	8 mm
面板顏色	經典鐵灰色系
重量	9.6 kg

### 喇叭輸出

低阻抗輸出	4Ω/8Ω
號角喇叭輸出	16Ω
高阻抗輸出	100V
喇叭接線端子規格	M4 螺絲

※注意：高、低阻抗端子不能同時使用

### 音頻規格

輸出功率 THD+N =10%, f=1kHz	300W/8Ω
總諧波失真 =1kHz, PO=100W 4ohm (半功率)	< 0.1%
信號雜音比 SNR THD+N<1%, f=1kHz, Gain=20dB	> 60dB (MIC) / > 72dB (AUX)
頻率響應 Gain=20dB	20Hz-20kHz +-5dB
訊號輸入準位	-10dB
RCA端子阻抗 RCA輸入X1組 / RCA輸出X1組	47K Ω

**AVES** 昌宏數位科技有限公司

地址:11448台北市內湖區內湖路一段 629巷6號1樓 / 電話:02-8797-5789

E-mail:aves.yz@msa.hinet.net / <https://www.aves.com.tw/>