



TA-88為校園數位校園聲管理系統，可使用電腦編排鬧鈴，並且**最多可編排180天（半學期）**，免除須時常修改的麻煩，**TA-88可儲存16組模式**，以因應各種不同場合之需求，透過**USB**介面下載至本機，方便又快速。

功能介紹

特色：

- 1 支援全中文顯示
- 2 支援 FAT16 及 FAT32 格式
- 3 支援MP3檔案格式音樂
- 4 SD 卡支援 SDHC
- 5 內建 2W 監聽喇叭
- 6 提供 RCA 及 6.3mm Phone Jack 高電平輸出

USB 音樂播放：

- 1 可使用 USB 隨身碟來播放音樂，最大支援 16G
- 2 鬧鈴動作時，USB 音樂播放會自動停止
- 3 內建 0 ~ 9 的數字鍵，可直接選擇欲播放之歌曲
- 4 可指定全部檔案播放

語音：

- 1 使用電腦編排鬧鈴，透過 USB 介面下載至本機，方便又快速
- 2 最多可連續排程180天(半學期)，免除須時常修改的麻煩
- 3 使用 SD 卡儲存鈴聲
- 4 可顯示目前的年份、日期及時間
- 5 可儲存 16 組模式，以因應各種不同場合之需求
- 6 每組模式最多可設定 64 組鬧鈴
- 7 每組鬧鈴最多可設定 32 首音效
- 8 鬧鈴支援「無循環」、「全部循環」、「隨機循環」三種播放模式
- 9 可設定鬧鈴啟動後執行的時間
- 10 提供8組繼電器(R1~R8)接點輸出，控制週邊相關設備
- 11 支援繼電器提前啟動或延後啟動(+30 秒 / -30 秒)
- 12 提供一組AC 100V~230V 電源輸出插座，可以程式控制後級擴大器

TA-88 數位定時語音播放器

AVES

TA-88正面



TA-88 隨機附贈



TA-88背面



產品規格說明

電器特性

工作溼度	5% - 90% (無凝結)
工作溫度	-10°C ~ +55°C
交流電源	AC 100V ~ 230V
消耗功率	10 W

液晶顯示器

液晶顯示器解析度	128 x 64 點
液晶顯示器文字顏色	藍底白字
可視區域尺寸	63.84 x 35.68 mm

音頻輸出

輸出準位	0 dBV
信號雜音比	108 dB / Fs = 48KHz
總諧波失真	< 0.5% / 1KHz
聲道分離度	> 98 dB
輸出聲道	2 CH (L / R)
輸出端子 1	RCA / 非平衡式
輸出端子 2	6.3mm Phone Jack/ 非平衡式
監聽喇叭	2W / 8Ω

控制輸出

程式控制電源插座繼電器	1 組
繼電器乾接點輸出端子	8 組
繼電器接點型式	常開接點 / N.O.
繼電器可負載電流	10A

USB 播放器

支援記憶體容量	16G
播放格式	mp3
檔案系統	FAT16 / FAT32

產品尺寸

尺寸	W482xH97xD269mm
重量	3 kgs