

POWER 3000SE

高階商業空間綜合擴大機



SE系列 環控擴大機

5G環控數位時代來臨！

請指名 **AVES** SE系列數位擴大機，未來不必換機，即可立刻連結網路環境控制系統，讓您的廣播、背景音樂播放永遠保持最佳狀態。

產品特色

• 高傳真音效管理迴路設計

高動態、大電流電路設計，使高中低三頻段音頻更為平衡，音質更為飽滿，展現出原音重現般令人驚艷的音樂效果。

• 標配遠端 RS 485 控制介面

立即連結各品牌環控系統，可做遠端開關機、音量調整、靜音...等功能。

• 擴充同步連結應用

可與其他擴大機串聯輸出做分區使用。

可與同規格純後級擴大機並聯同步輸出做分區使用。

可透過隔離訊號轉換器(選配)擴充連結各品牌超重低音揚聲器，讓低頻更渾厚！

• 標配無線藍芽音樂模組

可使用USB播放音樂或連接手機藍芽做音樂串流。

• 降低排碳

AVES 採用日本原廠工業級電源轉換IC。轉換效率高達 92%。以高節能省電效率，降低碳排。為降低排碳盡一份心力！

AVES

面板



背板



規格說明

一般規格

電源	110V~220V(可切換) / 50~60Hz (轉換效率82%) 最大消耗功率450W
尺寸 (mm)	W : 430mm H : 88mm D : 338mm
面板	高級髮絲紋加厚鋁合金面板
面板顏色	經典鐵灰色系
重量	10 kg

音頻規格

輸出功率	300W/8Ω
總諧波失真	< 0.1%
信號雜音比	> 60dB (MIC) / > 72dB (AUX)
頻率響應	20Hz ~ 20KHz
低音控制	100Hz ± 10dB
高音控制	10KHz ± 10dB
麥克風輸入準位6.3Φ	3組 / -46 ± 2dB
優先廣播	1組
輔助輸入	1組 / -10 ± 2dB
iPad / PC 輸入	3.5mmΦ / -15dB
訊號輸入準位	3組 / -10 ± 5dB
前級輸出準位	1組(音量同步) / dB(1V) 1組(固定音量) / 0dB(MAX1.2V)

播放器規格

音訊來源	USB / FM / BT / 外接
USB 支援格式	MP3/WAV/FLAC/APE
USB 最大支援容量	64G
FM 頻率範圍	87.5~107.9MHz (支援電台掃描功能)
藍芽 - 支援協定	A2DP / AVRCP
控制介面	面板按鍵 / 紅外線遙控
LED數字顯示器	顯示字數4個 / 紅色背光
面板按鍵	15個按鍵
紅外線遙控器	21個按鍵
2.4Ghz天線	全向天線
Fm天線	伸縮鍍銅天線

喇叭輸出

低阻抗輸出	4Ω/8Ω
號角喇叭輸出	16Ω
高阻抗輸出	100V
喇叭接線端子規格	M4 螺絲

※注意：高、低阻抗端子不能同時使用

AVES 昌宏數位科技有限公司

地址:11448台北市內湖區內湖路一段 629巷6號1樓 / 電話:02-8797-5789

E-mail:aves.yz@msa.hinet.net / https://www.aves.com.tw/

MADE IN TAIWAN